



Deurstation Serie 40

Aanbellen bij **Serie 40**

Een belpaneel met meer dan twintig, dertig drukkers, huisnummers en naamplaatjes wordt al gauw onoverzichtelijk. Iemand die wil aanbellen zoekt naar een huisnummer, maar vaak is de indeling door ruimtegebrek onlogisch.



KIES BEWONER
DOOR SCROLLEN
EN BEVESTIG MET
▲BEL TOETS▼

Bij het Serie 40 deurstation van BTicino bel je aan door het huisnummer in te toetsen. Het van achter verlichte toetsenbord heeft niet alleen 0 tot en met 9 maar ook A, B, C en D.

Het is niet mogelijk door de namen van de bewoners te scrollen en die namen hoeven dus ook niet ingevoerd te worden. De bewoner kan op de videofoon zien wie er aanbelt, praten met de bezoeker en eventueel de deur openen. Het deurstation en alle videofoons worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.

Het deurstation zit buiten bij de toegangsdeur. Er kunnen in een gebouw maximaal 39 deurstations aangesloten worden. De bezoeker

belt aan door het huisnummer in te toetsen. Er kunnen maximaal 1000 huisnummers ingevoerd worden. Een LCD graphic display informeert de bezoeker. De zwart/wit pinhole camera met infrarood nightvision geeft haarscherp beeld. De kleurencamera heeft verlichting met witte LED's voor perfect kleurenbeeld. De camera kan in alle richtingen 15 graden gesteld worden. De luister/spraak unit heeft een high-intensity luidspreker en een gevoelige microfoon. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. Een front van stevig aluminium beschermt de camera, de luister/spraak unit, de display en het toetsenbord. De tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt, kan ingesteld worden.



Kenmerken

Serie 40 video

Frontpaneel aluminium

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding

27 Vdc twee aders

Zw/w camera 1/3 inch CCD

Objectief F:2,0 mm f: 4,3 mm

380 horizontale lijnen

Color camera 1/4 inch CCD

Objectief F:2,8 mm f: 3,0 mm

>330 horizontale lijnen, 400 verticaal

Max.1000 huisnummers

Verlichte toetsen 0-9 en A, B, C en D

Vier programmeerbare Pincodes
codeslot

Bevestiging oproep met toon

Programmeren via scroll-toetsen

RS-232 poort voor Pclink

Gratis downloadable software

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare tijd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstations

Systeem max. 3900 videofoons/
deurtelefoons

Werktemp van -25 tot +70 graden

Celsius

Ook leverbaar als Serie 40 audio

(zonder camera)



ALLE WONINGEN IN MAASTRICHT EEN NELEC

ruim 60.000 woningen in Nederland hebben een Nelec
deurtelefoon of videofoon, vergelijkbaar met het totaal
aantal woningen van een stad als Maastricht



bticino **TEGUI**

BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyrocoopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	



nelec
INTERCOM MADE EASY