

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demontieren **spanning eraf** voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De anders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

SUI

De anders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!



max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

BTicino 347400

VIDEO BUS

V N P

Z N P

ACT

FLC

BUITENPOST S-160A

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

gepolariseerd

E-69

Max. 50 meter

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

In meterkast B.G.

MIO 15

Systemvak 0  
N=X+00

Systemvak 1  
N=X+100

KNOOP F441

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

BTicino

BTicino 346851 SUI

KNOOP F441

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

BTicino

**Systeemvak 0 N=X+00**

**Systeemvak 0 N=X+100**

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon	N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	225		M-50b	101	231		M-50b
2	227		M-50b	102	233		M-50WiFi
3	229		M-50b	103	235		M-50b
4	237		M-50b	104	243		M-50b
5	239		M-50WiFi	105	245		M-50b
6	241		M-50b	106	247		M-50b
7	249		M-50b	107	255		M-50b
8	251		M-50b	108	257		M-50b
9	253		M-50b	109	259		M-50b
10	261		M-50b	110	267		M-50b
11	263		M-50b	111	269		M-50b
12	265		M-50b	112	271		M-50b
13	273		M-50b	113	279		M-50b
14	275		M-50b	114	281		M-50b
15	277		M-50b	115	283		M-50b
16	285		M-50b	116	291		M-50b
17	287		M-50b	117	293		M-50b
18	289		M-50b	118	295		M-50b
19	297		M-50b	119	303		M-50b
20	299		M-50b	120	305		M-50b
21	301		M-50b	121	307		M-50b
22	309		M-50b	122	315		M-50b
23	311		M-50b	123	317		M-50b
24	313		M-50b	124	319		M-50b
25	321		M-50b	125	327		M-50b
26	323		M-50b	126	329		M-50b
27	325		M-50b	127	331		M-50b
28	333		M-50b	128	339		M-50b
29	335		M-50b	129	341		M-50b
30	337		M-50b	130	343		M-50b
31	345		M-50b	131	351		M-50b
32	347		M-50b	132	353		M-50b
33	349		M-50b	133	355		M-50b
34	357		M-50WiFi	134	363		M-50b
35	359		M-50WiFi	135	365		M-50b
36	361		M-50b	136	367		M-50b
37	369		M-50b	137	375		M-50b
38	371		M-50b	138	377		M-50b
39	373		M-50b	139	379		M-50b
40	381		M-50b	140	387		M-50b
41	383		M-50b	141	389		M-50b
42	385		M-50b	142	391		M-50b
43	393		M-50E	143	399		M-50b
44	395		M-50b	144	401		M-50b
45	397		M-50b	145	403		M-50b
46	405		M-50b	146	409		M-50b
47	407		M-50b	147	411		M-50b
48	413		M-50b	148	417		M-50b
49	415		M-50b	149	419		M-50b
50	421	X	M-50b	150	427	X	M-50WiFi
51	423	X	M-50b	151	429	X	M-50WiFi
52	425	X	M-50WiFi	152	431	X	M-50b

**INTERCOM MADE EASY**