

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50e M-50W
 Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

ON OFF 2-1

Interne intercom tussen de videofoons is mogelijk met de extra-functietoetsen. Dit zijn de toetsen met de puntjes onder het scherm. Zie de tabel voor de werking.

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar	Knop 3 belt naar	Knop 4 belt naar
N=1	.	2	3	4
N=2	1	.	3	4
N=3	1	2	.	4
N=4	1	2	3	.

Openen van het hek gaat met de sleuteltoets op de videofoon. In de app moet de slotbalk naar rechts geswipt worden. Het DZ-Rel schakelt 4 seconden potentiaal-vrij.

Openen van de voordeur gaat met de ster-toets op de videofoon. In de app moet de traphuisverlichtingbalk naar rechts geswipt worden. De naam traphuisverlichting kan gewijzigd worden in de app. De BT-Rel schakelt 6 seconden potentiaal-vrij.

