

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON

2-1
ON OFF

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers

Digitizer
voor
41 t/m 48
drukkers

Digitizer
voor
49 t/m 56
drukkers

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact
tbv deuropener

E-65

gepola-
riseerd

Max. 50 meter

Max. 2 meter

Max. 2 meter

Max. 2 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	Huiskamer	X	M-50b
2	1	X	M-50WiFi
3	3	X	M-50WiFi
4	5	X	M-50WiFi
5	7	X	M-50WiFi
6	9	X	M-50b
7	11	X	M-50b
8	13	X	M-50b
9	15	X	M-50b
10	17	X	M-50WiFi
11	19	X	M-50b
12	21	X	M-50b
13	23	X	M-50b
14	25	X	M-50b
15	27	X	M-50b
16	29	X	M-50b
17	31	X	M-50WiFi
18	33	X	M-50b
19	35	X	M-50WiFi
20	37	X	M-50b
21	39	X	M-50b
22	41	X	M-50WiFi
23	43	X	M-50b
24	45	X	M-50b
25	47	X	M-50WiFi
26	49	X	M-50b
27	51	X	M-50b
28	53	X	M-50b
29	55	X	M-50WiFi
30	57	X	M-50b
31	59	X	M-50b
32	61	X	M-50b
33	63	X	M-50b
34	65	X	M-50b
35	67	X	M-50b
36	69	X	M-50WiFi
37	71	X	M-50b
38	73	X	M-50b
39	75	X	M-50b
40	77	X	M-50b
41	79	X	M-50b
42	81	X	M-50b
43	83	X	M-50b
44	85	X	M-50b
45	87	X	M-50WiFi
46	89	X	M-50WiFi
47	91	X	M-50b
48	93	X	M-50WiFi
49	95	X	M-50b
50	97	X	M-50WiFi
51	99	X	M-50b
52	101	X	M-50WiFi
53	103	X	M-50WiFi

nelec

INTERCOM MADE EASY