GBM_22-1254

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

SUI

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50e M-50W

Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

2-1 ON OFF

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Meterkast 2

Meterkast 1

Max. 100 meter systeem-kabel tot laatste videofoon

Hulpvoeding

DEURSTATION S-120V

Pot.vrij contact tbv deuropener

Pot.vrije uitgang voor 2e deur. Schakeltijd is 1 sec. Bediening met de 3e functietoets op alle videofoons.

Waterkast

Max. 150 meter

www.nelec.com
Copyright Nelec BV