



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

P N S T M J J
1 2

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+C NC NO

DEURSTATION S-130V
ART351300

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 150 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR VOEDING
E-67
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

3468 41 VV
bticino

346851
SUI

PRIMAIR VOEDING
E-67
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

3468 41 VV
bticino

Let op! UTP-kabel
Gebruik voor de bus 1 getwist aderpaar. Anders NIET dubbelen.

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukken mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050
bticino
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	X
6	11	
7	13	
8	15	X
9	17	X
10	19	
11	21	X
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	X
18	35	
19	37	
20	39	X
21	41	X
22	43	
23	45	X
24	47	
25	49	
26	51	
27	53	
28	55	
29	57	X
30	59	
31	61	
32	63	X


INTERCOM MADE EASY