


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec

INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	130A		M-50B
2	130B		M-50W ifi
3	130C		M-50W ifi
4	130D		M-50W ifi
5	130E	X	M-50W ifi
6	132A		M-50W ifi
7	132B		M-50B
8	132C		M-50B
9	132D		M-50W ifi
10	132E	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY