

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V





Pot.vrij contact
tbv deuropener



gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	20		M-50B
2	21		M-50B
3	22		M-50W ifi
4	23		M-50W ifi
5	24		M-50W ifi
6	25		M-50B
7	26		M-50B
8	27		M-50W ifi
9	28		M-50W ifi
10	29		M-50W ifi
11	30		M-50B
12	31		M-50W ifi
13	32	X	M-50B
14	33		M-50W ifi
15	34	X	M-50B
16	35	X	M-50W ifi



nelec
INTERCOM MADE EASY