


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V





Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	20-1	X
2	20-2	X
3	20-3	X
4	20-4	X
5	20-5	X
6	22-2	X
7	22-3	X
8	22-4	X
9	22-5	X
10	24-1	X
11	24-2	X
12	24-3	X
13	24-4	X
14	24-5	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	30-1	X
2	30-2	X
3	30-3	X
4	30-4	X
5	30-5	X
6	32-2	X
7	32-3	X
8	32-4	X
9	32-5	X
10	34-1	X
11	34-2	X
12	34-3	X
13	34-4	X
14	34-5	X

nelec

INTERCOM MADE EASY