

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

DEURSTATION S-150V

Pot.vrij contact tbv deuropener

gekoppeld

Max. 50 meter

Max. 2 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	33	X
2	35	X
3	37	X
4	39	X
5	41	X
6	43	X
7	45	X
8	47	X
9	49	X
10	51	X
11	53	X
12	55	X
13	57	X
14	59	X
15	61	X
16	63	X
17	65	X
18	67	X
19	69	X
20	71	X
21	73	X
22	75	X
23	77	X
24	79	X
25	81	X
26	83	X
27	85	X
28	87	X
29	89	X
30	91	X
31	93	X
32	95	X
33	97	X
34	99	X
35	101	X

nelec
INTERCOM MADE EASY