

DEURSTATION S-10A

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!


Camera een eigen voeding geven!

mantel coax  
kern coax  
max. 3 meter coax

Max. 290 meter


pagina 1

Copyright Nelec BV

 = **stroomkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**


De aders moeten **echt OP** de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers **echt OP** de klemmen van E-67 aansluiten!

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	
1	78	X	M-40
2	80	X	M-40
3	82	X	T-40
4	84	X	T-40
5	86	X	M-40
6	88	X	T-40
7	90	X	T-40
8	92	X	M-40
9	94	X	M-40
10	96	X	T-40
11	98	X	T-40
12	100	X	M-43
13	102	X	T-40
14	104	X	M-43
15	106	X	T-40
16	108	X	T-40
17	110	X	M-40
18	112	X	M-43
19	114	X	T-40
20	116	X	T-40
21	118	X	M-40
22	120	X	M-43
23	122	X	M-43
24	124	X	M-43
25	126	X	M-43

# nelec

INTERCOM MADE EASY