

Digitizers & flatcables

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34699

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34699

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34699

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 346993

DEURSTATION S-130V
bticino ART351300

IN
OUT

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	X
22	44	X
23	46	
24	48	X
25	50	X
26	52	X
27	54	X
28	56	X

nelec
INTERCOM MADE EASY